## Accesórios para redes de BT

#### DISTRIBUCIÓN

# **DPS**

### Collares de amarre para haz de conductores

Ideales para el tendido sobre fachadas de líneas aéreas preensambladas o concéntricas, están compuestas de un taco soporte en material aislante previendo la expansión del taco por la acción del clavo de acero. Se dispone de modelos aptos para haz de conductores de hasta 25 y 50 mm. de diámetro, fijados a través de precintos plásticos incluidos.

#### Instalación

Los collares de línea se instalan aproximadamente cada 40 / 50 cm. y los de acometida cada 25 / 40 cm



Tabla de modelos			
MODELO	DIAMETRO DEL HAZ DE CONDUCTORES	PRECINTOS	PERFORACION POR PROFUNDIDAD
DPS25	hasta 25 mm.	1	0 8 x 38 mm
DPS25D	hasta 2 x 25 mm.	2	0 8 x 38 mm
DPS50	hasta 50 mm.	1	0 12 x 65 mm
DPS50D	hasta 2 x 50 mm.	2	0 12 x 65 mm



DPS25 Instalación con conductor de acometida



DPS25 Instalación con conductor de linea



DPS50D Doble haz

