



PT-400

Puesta a tierra para líneas desnudas de BT

Equipo de puesta a tierra PT400 para líneas de distribución de energía eléctrica en baja tensión, con capacidad Icc de 5 kA/1s. Se suministran con pinzas automáticas con pertiguillas M-MT400R que permiten en forma simple conectar y desconectarse manualmente de los conductores desnudos de línea. Se proveen versiones standard de 4 conductores, o 5 conductores en casos de conductor de iluminación pública adicional



Morsetos automáticos con pertiguilla M-MT400R



Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1202-0	PT-400/4R	Equipo puesta a tierra BT con 4 pertiguillas y pinzas automaticas
13-1204-0	PT-400/5R	Equipo puesta a tierra BT con 5 pertiguillas y pinzas automaticas

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
4	Morsetos automaticos con pertiguilla M-MT400R
1	Morseto de tierra para jabalina M-MTJAB
3	Cable entre morsetos de 16 mm ² x 0,5 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable de bajada a tierra de 16 mm ² x 6 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hierro hexagonal de 1 metro JHEX100
1	Caja metálica de transporte CM600

Opcional con conductores de cobre vaina silicona (consultar)

